Серия видеокамер PVC-A5E

ПАСПОРТ

Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп

www.polyvision.ru

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
  вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
  в местах скопления пыли и других загрязнений;
  в зоне действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.
Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно. Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.
Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

POLYVISION

• Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
• Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
• Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
• В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
• Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 30 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Информация о мерах, которыеследует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.
Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

Дополнительная информация
Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: https://www.polyvision.ru/
Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте Polyvision: https://www.polyvision.ru/po
Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством,производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Производитель: HANGZHOU YUNCOOL TECHNOLOGY CO.,LTD Room 1005, 10TH Floor, Building 9, Yinhu Innovation Center, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861)201-52-41
Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.
Дата производства: указана на упаковке.

Серия видеокамер PVC-A5E

ПАСПОРТ

Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп

www.polyvision.ru

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PVC-A5E-NF3.6	PVC-A5E-D1F3.6
Корпус	Исполнение	Уличное	Купольное
	Материал корпуса	Металл	Пластик
	Температура хранения	-20…+60°C	
	Температура эксплуатации	-40…+55°C	-10…+55°C
	Класс защиты	IP66	-
	Максимальная влажность	90% (без конденсата)	
	Габаритные размеры	60(Ш)x60(В)x166(Г) мм	93(Ø)x68(В) мм
Матрица	Тип	1/2.7” SC5335 CMOS	
	Эффективные пиксели	2560(Г)x1920(В)	
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка	
	Разрешение	**XVI**: 5Мп@20к/с; 5Мп@15к/с ; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@15к/с; 2Мп@30к/с; **TVI/CVI/AHD**: 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с **CVBS**: 30к/с, 25к/с	
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) ИК ВКЛ.: 0 лк	
	Электронный затвор	Авто	
	Отношение сигнал/шум	≥52 дБ	
	Видеовыходы	BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS)	
	Дистанция передачи сигнала	AHD/CVI/TVI: до 300м, CVBS до 100м	
Объектив	Тип	Фиксированный	
	Фокусное расстояние	3,6 мм	
	Регулировка диафрагмы	-	
ИК-подсветка	Количество -диодов	24 (Ø=5 мм) или 1 IR+2 WhiteLed	
	Дальность	до 20 м	
	Тип подсветки	Двойная (ИК+видимый)	
Цифровые функции	DSP-процессор	XM350	
	OSD-меню	Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры	
	Баланс белого	Авто режим / Ручная настройка	
	Компенсация засветок	BLC/Выкл.	
	АРУ	0-15 (выбор уровня)	
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК подсветка)	
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)	
	Динамический диапазон	Вкл./Выкл. (D-WDR)	
	Дополнительно	Подстройка под монитор, Зеркалирование, Маскирование	
Питание	Напряжение	DC 12В±10%	
	Потребляемый ток	500 мА	

POLYVISION

Серия видеокамер PVC-A5E

ПАСПОРТ

Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп

www.polyvision.ru

Внешний вид:




PVC-A5E-D1F2.8




PVC-A5E-NF2.8

Габаритные размеры



PVC-A5E-D1F2.8



PVC-A5E-NF2.8

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео.
3. Выберите тип видеосигнала с помощью OSD меню
4. Отрегулируйте положение видеокамеры.

Переключение между режимами XVI(AHD)/CVI/TVI/CVBS:

С помощью проводов 3WS:

AHD - все разомкнуты;
CVI - замкнуты чёрный и зелёный;
TVI - замкнуты чёрный и белый
CVBS – все соеденены

Через OSD меню:

1. Зайдите в OSD меню камеры;
2. Выберите пункт «Output», нажмите центральную клавишу для входа;
3. Перейдите в пункт «Output Mode», но не входите в меню;
4. Выберите необходимый режим XVI (AHD) / CVI / TVI / CVBS нажимая стрелки вправо/влево
5. Сохраните настройки

POLYVISION

Серия видеокамер PVC-A5E

ПАСПОРТ

Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп

www.polyvision.ru

Гарантийный талон:

Продавец _____

Покупатель _____

Серия PVC-A5E, версия _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

М.П.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

POLYVISION